



## MEC-GSM

### Online RFID læser

#### ANVENDELSE

MEC-GSM anvendes til trådløs, online adgangskontrol af døre og porte. Særlig velegnet til eksisterende porttelefonanlæg/dørtelefon, hvor der ønskes udvidelse med nøglebrik. Administreres fra den centrale webportal, hvor kode- og logdata sendes realtime via mobildatanettet til cloudserver.

Den virker "out of the box", dvs. der er ingen problemer med server, programinstallation, routere eller datakabler. Det er valgfrit om man ønsker at benytte nøglebrik, SMS, telefonopkald, app eller via internettet.

#### FUNKTIONER OG FORDELE

- Med Mifare RFID læser.
- Kan monteres på 10 minutter.
- 40 cm fladkabel for simpel tilslutning til betjeningspanel på dørtelefon.
- Ubegrænsede antal brugere.
- RFID læser, antenne og simkort er indstøbt.
- Med indbygget lysdiode grøn/rød/blå.
- Tilsluttes direkte til porttelefon.
- Lav driftsomkostning.
- Mulighed for SMS / e-mailalarm ved fejl.

#### SPECIFIKATIONER

Varenummer	10006
Tilslutningsspænding	12-24V AC/DC
Forbrug	50 mA Stand-by / 500 mA Peek
Programmeringsport	RS232
Relæudgang	1 stk. NO. Max. 24V DC 3A
Mobilnet GSM	Quadband 850/900/1800/1900 MHz
IP-klassificering	IP66
Driftstemperatur	-20° til +40° C
Dimensioner	100 x 53 x 30 mm

#### ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSADFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com