

Motorvrider kasselås Med RFID



Til venstrehængslet dør

Til højrehængslet dør

ANVENDELSE

Motorvrider kasselås med RFID til erstatning eller ny-montering på kasselås. Kasselåsen er fallelås.

Med en motorvrider monteret på en dørlås, er det muligt for plejepersonalet på bosteder og borgere i eget hjem, at låse døre op med brik eller adgangskort. Dørlåsen med motorvrider kan også låses op via vores software eller med eksisterende nøgle.

SPECIFIKATIONER

Varenr.	11005 (Højrehængslet dør)
Varenr.	11006 (Venstrehængslet dør)
Drejningsmoment	Max. 1,6 Nm
Forbrug motor	50-1000 mA (konfigurerbar)
Forbrug kobling	100 mA 24VDC
Forbrug RFID læser	<80 mA
RFID læser	Mifare 1K, 4K, Ultraligt
Detekteringsafstand	Op til 10 cm - RFID kort
Ledningslængde	2,4 meter
Driftstemperatur	0° - +40° C
IP-klassifisering	IP20
Dimensioner	197 x 94 x 90 mm
Vægt	986 g
CE-mærkning	CE-RoHs

FUNKTIONER OG FORDELE

- Motorvrideren passer til alle dørtyper inkl. branddøre.
- En dørlås med motorvrider er altid online, kører på strøm og er vedligeholdelsesfri.
- Indeholder batteri back-up.
- Adgang til fuld log over alle aktiviteter.
- Sikkerhedskobling til vrider indgreb.
- Enkel opsætning og tilslutning.
- Har indbygget RFID læser, som læser nøglekort.

MONTERING

Tilsluttes dørcontroller. Motorvriderbeslag monteres med eksisterende skruer til vridergreb. Motorvrideren monteres på indersiden af døren.

ORDFORKLARINGER

- Låsekasse:** Placeres i en lomme indvendigt i dørkarmen.
Kasselås: Placeres udvendigt på døren på indersiden.
Fallelås: Smæklås som kan låse uden brug af nøgle.